

Перв. примен.

Справ. №

90000581555WS

1

XS1

30

A = 235

XS2

260

Красная жила шлейфа

Контакт №1

2

6,5

Контакт №1

R1 – изменена распиновка шлейфа

R2 – уменьшен габаритный размер до 260мм

| № провода | Тип провода | Длина, мм | Откуда идет | № контакта | Куда поступает | № контакта |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|------------|
| Wire1     | RC7         | ---       | XS1         | 10         | XS2            | 3          |
| Wire2     | RC7         | ---       | XS1         | 9          | XS2            | 4          |
| Wire3     | RC7         | ---       | XS1         | 8          | XS2            | 2          |
| Wire4     | RC7         | ---       | XS1         | 7          | XS2            | 2          |
| Wire5     | RC7         | ---       | XS1         | 6          | XS2            | 1          |

| Поз | Обозначение                  | Наименование                     | Кол |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1   | Кабель соединения ЭКЛЗ с ККТ | (в комплекте с ЭКЛЗ еФ3.058.007) | 1   |
| 2   | EHR                          | Разъем кабельный EHR-6           | 1   |
| 3   | SEN-001T-P0.6                | Клемма EHR AWG (30 to 22)        | 4   |

Взам. инв. №

1. Размеры для справок.

2. Покупной шлейф от ЭКЛЗ обрезать в соответствии с размером А с допуском ±5мм.

3. Остальные требования к электромонтажу по ГОСТ23587-96.

Подп. и дата

Изм

Лист

№докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Харитонов

01.12.2008

Пров.

Т.контр.

Нач.отд.

Н.контр.

Утв.

СМС551.85.000СБ

Кабель ЭКЛЗ - 3

Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4